

Foco empotrable LED PRO 7W orientable CCT seleccionable BridgeLUX/LIFUD 880Lm

Códigos:

Referencia: PL-DLPRO7W



Ficha técnica:

Potencia (W): 7
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Luminosidad (Lm): 880
CRI: +85
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 36°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.50
Medidas (mm): Ø90x66mm
Medida de corte (mm.): Ø75mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Driver: LIFUD, no flicker
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: D
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco Downlight LED PRO Circular Empotrable Basculante de 7W Este **foco downlight LED PRO circular empotrable de 7W** ofrece un diseño moderno y eficiente, ideal para iluminación de alta calidad en interiores. Con su capacidad de basculación hasta 45° y una óptica luminosa de 36°, este foco proporciona una iluminación precisa y concentrada.

Fabricado en aluminio y PC, equipado con un chip LED BridgeLUX y un driver externo LIFUD sin flicker, asegura una iluminación estable y de bajo consumo. Su diseño y materiales lo hacen durable y estéticamente atractivo, adecuado para múltiples espacios como hogares, oficinas y comercios.

Especificaciones Técnicas

- **Potencia:** 7W
- **Chip LED:** BridgeLUX
- **Flujo luminoso:** 880 lúmenes
- **Óptica luminosa:** 36°
- **Orientable:** Hasta 45°

- **Material:** Aluminio y PC
- **Color:** Blanco
- **Clasificación IP:** IP20
- **Dimensiones:** Ø90x66mm
- **Dimensiones de corte:** Ø75mm
- **Driver:** Externo LIFUD sin flicker
- **Garantía:** 5 años

Instrucciones de Instalación

Instalar este downlight LED es sencillo gracias a su driver externo y sistema de conexiones:

1. Marcar y cortar un orificio en el techo con un diámetro de Ø75mm.
2. Conectar el driver externo a la fuente de alimentación eléctrica asegurando que la corriente esté desconectada.
3. Insertar el downlight en el orificio, ajustando su orientación hasta alcanzar el ángulo deseado.
4. Encender la corriente y verificar el funcionamiento del downlight.

Aplicaciones Recomendadas

Gracias a su diseño compacto y versátil, este foco downlight LED es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones como:

- Iluminación decorativa y funcional en viviendas y oficinas.
- Áreas de recepción y pasillos.
- Vitrinas y áreas de exposición en comercios.
- Iluminación focal en museos y galerías.

Galería de imágenes:



