

## Variateur LED 230V 360W WIFI TUYA TRIAC RF Compatible avec bouton poussoir

### Codes produits :

Référence 77478



### caractéristiques du produit :

Puissance (W): 360  
 Tension (V): 100-240V  
 Dimable: Sí  
 Couleur finie: Blanc  
 IP: IP20  
 Fréquence (Hz): 50-60Hz  
 Mesures (mm): 52x52x26mm  
 Matériau de construction: PC  
 Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C  
 Classe énergétique 2021: A+  
 Certificats: CE - RoHS  
 Garantie: 3 ans

### Attributs du produit :

### Description du produit :

Variateur LED 230V 360W TRIAC WIFI App TUYA

Variateur WIFI Triac RF LED compatible avec bouton-poussoir, qui utilise la technologie sans fil dans la bande 2,4 GHz. Il est parfait pour le contrôle et la régulation des lampes LED dimmables.

Le variateur LED WIFI convient aux lignes 100-230V et contrôle l'intensité de la lumière émise de 5% à 95% dans tous les luminaires dimmables qui acceptent les solutions de variateur LED TRIAC.

Prend en charge une charge maximale de 360 W dans les luminaires LED. Conçu dans des dimensions pour pouvoir être placé à l'intérieur des boîtes de mécanisme.

Connexion WIFI avec l'application TUYA ou SmartLife, qui permet la gestion de la régulation marche, arrêt et intensité via des appareils mobiles. L'application est disponible gratuitement pour iOS et Android.

Dimensions : 52x52x26mm  
 Garantie 3 ans

## Fonctionnement du gradateur LED WIFI

Le variateur LED WIFI TRIAC RF intègre deux types de régulation : début et fin de phase. Les deux peuvent être sélectionnés au moyen du sélecteur qui intègre le régulateur selon les exigences spécifiées par le luminaire à LED utilisé dans chaque cas. Le courant de sortie maximal du canal est de 1,5 A.

## Connexion par WIFI APP SMART TUYA / SMARTLIFE

Téléchargez l'application gratuite TUYA sur votre téléphone mobile, disponible pour iOS et Android. Suivez les instructions pour coupler l'appareil avec l'application.

## Fonctionnement par bouton-poussoir

Pour allumer et éteindre les luminaires, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche bouton poussoir. Pour régler, il suffira de maintenir enfoncé le bouton sur le bouton jusqu'à ce que l'éclairage souhaité soit atteint. Le variateur a une mémoire pour enregistrer l'intensité lumineuse à laquelle le luminaire a été éteint la dernière fois.

## Galerie de produits :

