

Spot Downlight LED PRO 7W CCT Sélectionnable orientable BridgeLUX/LIFUD 880Lm

Codes produits :

Référence PL-DLPRO7W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 7
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Luminosité (Lm): 880
CRI: +85
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 36°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.50
Mesures (mm): Ø90x66mm
Mesure de coupe (mm): Ø75mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD, Flicker-Free
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: D
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot Downlight LED PRO Circulaire Encastré Orientable de 7W Ce **spot downlight LED PRO circulaire encastré de 7W** offre un design moderne et efficace, idéal pour un éclairage de haute qualité à l'intérieur. Avec sa capacité à basculer jusqu'à 45° et une optique lumineuse de 36°, ce spot fournit un éclairage précis et concentré.

Fabriquée en aluminium et PC, équipée d'une puce LED BridgeLUX et d'un driver externe LIFUD sans scintillement, il assure une lumière stable et économe en énergie. Son design et ses matériaux le rendent durable et esthétiquement attrayant, adapté à de nombreux espaces tels que les maisons, les bureaux et les commerces.

Spécifications Techniques

- **Puissance** : 7W
- **Chip LED** : BridgeLUX
- **Flux lumineux** : 880 lumens
- **Optique lumineuse** : 36°
- **Orientable** : Jusqu'à 45°

- **Matériel** : Aluminium et PC
- **Couleur** : Blanc
- **Classification IP** : IP20
- **Dimensions** : Ø90x66mm
- **Dimensions de coupe** : Ø75mm
- **Driver** : Externe LIFUD sans scintillement
- **Garantie** : 5 ans

Instructions d'Installation

L'installation de ce downlight LED est simple grâce à son driver externe et à son système de connexions :

1. Marquer et découper un orifice dans le plafond avec un diamètre de Ø75mm.
2. Connecter le driver externe à l'alimentation électrique en s'assurant que le courant est coupé.
3. Insérer le downlight dans l'orifice, en ajustant son orientation pour atteindre l'angle désiré.
4. Allumer le courant et vérifier le fonctionnement du downlight.

Applications Recommandées

Grâce à son design compact et versatile, ce spot downlight LED est parfait pour une large gamme d'applications telles que :

- Éclairage décoratif et fonctionnel dans les habitations et bureaux.
- Zones de réception et couloirs.
- Vitrines et zones d'exposition dans les commerces.
- Éclairage focal dans les musées et les galeries.

Galerie de produits :



