Tube LED T8 ECO 18W 120cm 1722Lm Connexion 2 extrémités

Codes produits :

Référence TLE18W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
Culot: G13
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
IP: IP20
Angle d’ouverture: 180
Mesures (mm): Ø32x1200mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Tube T8 aluminium + PC, compatible ballast ferromagnétique Tube LED T8 ECO 18W 120 cm 1722 lm connexion 2 extrémités

Le (120 cm) en aluminium et polycarbonate délivre avec une excellente dissipation thermique. Connexion à 2 extrémités (phase et neutre opposés) et compatibilité avec les ballasts ferromagnétiques.

? 18W? 1722 lm? 120 cm? T8

18W
Puissance1722 lm
Flux lumineux120 cm
LongueurT8
Format

Le **tube LED T8 120 cm 18W** est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant sa durabilité et une excellente dissipation de la chaleur. Il offre un flux lumineux de 1722 lumens, idéal pour éclairer efficacement différents types d'espaces et remplacer les tubes fluorescents classiques.

Il est conçu pour une installation simple avec une **connexion à 2 extrémités**, où la phase est connectée à une extrémité et le neutre à l'autre, quel que soit le pin. Il est compatible avec les **ballasts ferromagnétiques** sans affecter sa durée de vie, ce qui facilite son intégration dans les systèmes d'éclairage existants sans modifications complexes.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Haute efficacité**
1722 lumens en aluminium et polycarbonate. **? Connexion 2 extrémités**
Phase et neutre aux extrémités opposées, installation simple. **? Compatible ballast ferromagnétique**
S'intègre aux installations existantes sans modifications. Caractéristiques techniques Type de produitTube LED T8Puissance18WLongueur120 cmFlux lumineux1722 lmMatériauAluminium et polycarbonateConnexionÀ 2 extrémités (phase et neutre opposés)CompatibilitéBallasts ferromagnétiquesFormatT8 Avantages

- **Haute efficacité :** 1722 lumens à 18W.
- **Connexion 2 extrémités :** installation simple.
- **Aluminium et PC :** durable, bonne dissipation.
- **Compatible ballast ferromagnétique :** sans modifications.
- **Format T8 :** remplace les tubes fluorescents.

Applications recommandées ?**Bureaux et commerces** — éclairage général.?**Entrepôts et ateliers** — remplacement fluorescents.?**Garages et parkings** — éclairage efficace.?**Zones industrielles** — installations existantes. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Retirer le tube fluorescent**
Démontez l'ancien tube et retirez le starter si nécessaire.3**Installer le tube LED**
Placez le tube T8 (phase à une extrémité, neutre à l'autre).4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Comment se connecte-t-il ?**
À 2 extrémités : phase à une extrémité, neutre à l'autre. **Est-il compatible avec les ballasts ?**
Oui, avec les ballasts ferromagnétiques, sans affecter sa durée de vie. **Quel est le flux lumineux ?**
1722 lumens à 18W. ?

18W
1722 lm?

120 cm
T8?

Ballast
Ferromagnétique?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


18W
120CM