

## Foco empotrable LED PRO 15W CCT seleccionable BridgeLUX/LIFUD 1950Lm

### Códigos:

Referencia: PL-DLPRO15W



### Ficha técnica:

Potencia (W): 15  
Voltaje (V): 220-240V  
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K  
Tipo de LED: COB  
Marca del chip LED: BRIDGELUX  
Luminosidad (Lm): 1950  
CRI: +85  
Color acabado: Blanco  
Grado IP: IP20  
Ángulo luminoso: 36°  
Frecuencia (Hz): 50-60Hz  
Factor de potencia: 0.50  
Medidas (mm): Ø108x88mm  
Medida de corte (mm.): Ø90mm  
Material de construcción: Aluminio + PC  
Driver: LIFUD, no flicker  
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C  
Eficiencia energética 2021: A+  
Eficiencia energética 2023: D  
Vida útil: 30.000h  
Certificados: CE - RoHS  
Garantía: 5 años

### Variantes disponibles:

Sistema de regulación: Sin regulación (On/Off), TRIAC, DALI

### Descripción del producto:

Foco Downlight LED PRO Circular Empotrable Basculante de 15W Este **foco downlight LED PRO circular empotrable de 15W** ofrece un diseño moderno y eficiente, ideal para iluminación de alta calidad en interiores. Con su capacidad de basculación hasta 45° y una óptica luminosa de 36°, este foco proporciona una iluminación precisa y concentrada.

Fabricado en aluminio y PC, equipado con un chip LED BridgeLUX y un driver externo LIFUD sin flicker, asegura una iluminación estable y de bajo consumo. Su diseño y materiales lo hacen durable y estéticamente atractivo, adecuado para múltiples espacios como hogares, oficinas y comercios.

#### Especificaciones Técnicas

- **Potencia:** 15W
- **Chip LED:** BridgeLUX
- **Flujo luminoso:** 1950 lúmenes
- **Óptica luminosa:** 36°
- **Orientable:** Hasta 45°

- **Material:** Aluminio y PC
- **Color:** Blanco
- **Clasificación IP:** IP20
- **Dimensiones:** Ø108x88mm
- **Dimensiones de corte:** Ø90mm
- **Driver:** Externo LIFUD sin flicker
- **Garantía:** 5 años

#### Instrucciones de Instalación

Instalar este downlight LED es sencillo gracias a su driver externo y sistema de conexiones:

1. Marcar y cortar un orificio en el techo con un diámetro de Ø90mm.
2. Conectar el driver externo a la fuente de alimentación eléctrica asegurando que la corriente esté desconectada.
3. Insertar el downlight en el orificio, ajustando su orientación hasta alcanzar el ángulo deseado.
4. Encender la corriente y verificar el funcionamiento del downlight.

#### Aplicaciones Recomendadas

Gracias a su diseño compacto y versátil, este foco downlight LED es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones como:

- Iluminación decorativa y funcional en viviendas y oficinas.
- Áreas de recepción y pasillos.
- Vitrinas y áreas de exposición en comercios.
- Iluminación focal en museos y galerías.

#### Galería de imágenes:



