Lampadaire LED CONIC 40W BRIDGELUX 5200Lm

Codes produits :

Référence GD40W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 2200K
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 160
Luminosité (Lm): 5200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 70ºx150º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.90
Mesures (mm): Ø370x497mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Température d'utilisation: -15ºC ~ +70ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Lampadaire CONIC 40W BRIDGELUX, 5200 lm, IP65 Lampadaire LED CONIC 40W puce BRIDGELUX SMD3030-2 5200 lm 160 lm/W IP65 éclairage public

Le à puce
délivre avec une efficacité de 160 lm/W. Indice ,
montage sur tube Ø60 mm, idéal pour l'éclairage public, les parcs et les voies résidentielles.

? 40W? 5200 lm? BRIDGELUX? IP65

40W
Puissance5200 lm
Flux lumineux160 lm/W
EfficacitéIP65
Protection

Le **lampadaire LED CONIC 40W** se distingue par sa puissance et son efficacité, grâce à la puce LED **BRIDGELUX SMD3030-2 à double cœur** qui offre un puissant flux lumineux de **5200 lumens** avec une efficacité de 160 lm/W. C'est une solution moderne et économique pour l'éclairage public.

Robuste et résistant grâce à son indice de protection **IP65**, il supporte la pluie, la poussière et les intempéries. Son design conique (Ø370x497 mm) et son montage sur tube de Ø60 mm facilitent l'installation sur les colonnes et mâts. Idéal pour éclairer parcs, jardins, voies résidentielles, places et zones piétonnes avec une faible consommation.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce BRIDGELUX SMD3030-2**

Double cœur, 5200 lm, 160 lm/W, efficace. **? IP65**

Résistant pluie, poussière et intempéries. **? Design conique, tube Ø60 mm**
Ø370x497 mm, montage sur colonnes et mâts. Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire LED CONIC (éclairage public)Puissance40WFlux lumineux5200 lmEfficacité160 lm/WPuce LEDBRIDGELUX SMD3030-2 (double cœur)ProtectionIP65DimensionsØ370x497 mmMontageTube Ø60 mmUsageParcs, voies résidentielles Avantages

- **BRIDGELUX SMD3030-2 :** 5200 lm, 160 lm/W.
- **Double cœur :** efficace.
- **IP65 :** intempéries.
- **Conique :** Ø370x497 mm.
- **Tube Ø60 mm :** colonnes et mâts.
- **Éclairage public :** faible consommation.

Applications recommandées ?**Parcs et jardins** — éclairage public.?**Voies résidentielles** — BRIDGELUX IP65.?**Places et zones piétonnes** — 5200 lm.?**Colonnes et mâts** — tube Ø60 mm. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Monter sur le tube**
Fixez le lampadaire sur un tube de Ø60 mm.3**Raccorder**
Raccordez selon les normes (230V).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puce utilise-t-il ?**

Une puce BRIDGELUX SMD3030-2 à double cœur, 160 lm/W. **Quel est son flux lumineux ?**

5200 lumens pour 40W. **Comment se monte-t-il ?**
Sur un tube de Ø60 mm (colonnes et mâts). ?

40W
5200 lm?

BRIDGELUX
160 lm/W?


IP65
Ø60 mm?

En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :









Ø370mm
497mm
Ø63mm interior/hole




ISO Lighting Intensity Curve


C Plane Distribution Diagram


C0 Space ISO Illuminance Curve


Round ISO Light Intensity Diagram