Ampoule LED AR111 24W 45º CCT driver externe CRI+92 3000Lm

Codes produits :

Référence SL24W-CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 4CCT 2700K-3000K-4000K-6500K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Luminosité (Lm): 3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?92
IP: IP20
Angle d'ouverture: 45°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø111x57mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: Inclus, No flicker
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 35.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

AR111 multi-puissance et CCT, driver externe, haut CRI Ampoule LED AR111 24W CCT puce Bridgelux 45º CRI > 92 3000 lm

L' à puce COB Bridgelux délivre (45º) avec un pour un rendu fidèle. Driver externe GXTronic inclus, puissance réglable 18-24W et CCT sélectionnable de 2700K à 5700K par commutateur.

? 24W? 3000 lm? CRI > 92? CCT

24W
Puissance3000 lm
Flux lumineux45º
FaisceauCRI > 92
Rendu couleurs

L'**ampoule LED AR111 24W** est construite avec des matériaux de haute qualité (aluminium et polycarbonate) et intègre une puce LED **COB Bridgelux** haute performance qui émet 3000 lumens avec un angle d'ouverture de 45º, conçue pour un éclairage focalisé et d'accentuation. Son indice de rendu des couleurs **CRI > 92** offre une représentation des couleurs naturelle et vive.

Le **driver externe GXTronic inclus** permet d'ajuster la puissance entre 18W, 20W, 22W et 24W, adaptant la luminosité aux besoins de l'espace et optimisant la consommation. La sélection de la température de couleur, de **2700K (chaud) à 5700K (froid)**, se fait facilement via un commutateur CCT, pour des changements rapides en une seule ampoule. Idéale pour les commerces et les espaces où la fidélité des couleurs est essentielle.

Pourquoi choisir ce produit ? **? CRI > 92, COB Bridgelux**

3000 lm, faisceau 45º, rendu des couleurs naturel. **? Multi-puissance 18-24W**

Driver externe GXTronic inclus, consommation optimisée. **? CCT 2700-5700K**
Sélection par commutateur, en une seule ampoule. Teintes de lumière disponibles

Température de couleur CCT sélectionnable, en trois tons depuis le même luminaire :

2700 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre5700 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule LED AR111 CCTPuissance18 / 20 / 22 / 24W (réglable)Flux lumineux3000 lm (24W)Puce LEDCOB BridgeluxAngle d'ouverture45ºCRI> 92Température de couleur2700K - 5700K (commutateur CCT)DriverExterne GXTronic (inclus)MatériauAluminium et polycarbonate Avantages

- **CRI > 92 :** rendu des couleurs naturel.
- **COB Bridgelux :** 3000 lm, faisceau 45º.
- **Multi-puissance 18-24W :** driver GXTronic inclus.
- **CCT 2700-5700K :** commutateur intégré.
- **Éclairage d'accentuation :** focalisé.
- **Aluminium et PC :** qualité professionnelle.

Applications recommandées ?**Magasins et vitrines** — rendu fidèle des produits.?**Galeries et musées** — éclairage des œuvres.?**Showrooms** — mise en valeur.?**Restaurants et hôtels** — éclairage d'accentuation. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Raccorder le driver GXTronic**
Connectez le driver externe inclus et réglez la puissance (18-24W).3**Choisir la température**
Sélectionnez la CCT (2700-5700K) via le commutateur.4**Installer l'ampoule AR111**

Placez l'ampoule dans le support compatible et vérifiez. Questions fréquentes **Peut-on régler la puissance ?**

Oui, entre 18, 20, 22 et 24W via le driver GXTronic inclus. **Quelle est la plage de température ?**

De 2700K (chaud) à 5700K (froid), via un commutateur CCT. **Quel est son rendu des couleurs ?**
CRI > 92, pour une représentation naturelle et fidèle. ?

24W
3000 lm?

CRI > 92
45º?

CCT
18-24W?

Driver
GXTronic

Galerie de produits :







