Sensore di movimento a parete PIR orientabile 180º 3 impostazioni IP44 nero

Códigos:

Riferimento: CR-CR2000-10



Ficha técnica:

Potenza (W): Max. 300W LED
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Dimmerabile: Sí
Colore: Nero
IP: IP44
IK: IK08
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 135x66x114mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +30ºC
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Rilevatore PIR da parete 180º, 3 regolazioni, IP44 Rilevatore di movimento da parete PIR 180º 230V max 300W LED 3 regolazioni IP44 nero

Il ad alta sensibilità si regola su 3 impostazioni (portata, ritardo, luminosità). Funzionamento , carico max , portata 5-12 m, ritardo 10 s a 7 min, soglia 3-2000 lux. Nero, grado .

? PIR 180º? 300W LED? 10s-7min? IP44

180º
Rilevamento300W LED
Carico max5-12 m
PortataIP44
Protezione

Il **rilevatore di movimento PIR (infrarossi passivi) ad alta sensibilità** ha un design regolabile che permette di impostare l'angolo di rilevamento, con una portata di **180º**. Offre 3 regolazioni di sensibilità per adattarsi a diversi ambienti ed esigenze. Funziona a 230V e supporta un carico massimo di **300W LED**.

Con una portata di rilevamento regolabile tra **5 e 12 metri**, un tempo di ritardo regolabile da 10 secondi a 7 minuti e un rilevamento della luce ambientale da 3 a 2000 lux, offre un controllo preciso dell'accensione. Facile da installare, include gli accessori necessari per il montaggio a parete e, grazie al grado **IP44**, può essere installato in interni o in esterni protetti.

Perché scegliere questo prodotto? **? PIR 180º, 3 regolazioni**
Sensibilità, portata e ritardo regolabili. **? 230V, max 300W LED**
Rilevamento 5-12 m, soglia 3-2000 lux. **? IP44, nero**
Interni ed esterni protetti, montaggio a parete. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoRilevatore di movimento PIR da pareteAngolo di rilevamento180º (regolabile)Regolazioni3 (sensibilità, ritardo, luce)Tensione230VCarico max.300W LEDPortata5-12 m (regolabile)Ritardo10 s a 7 minSoglia di luce3-2000 luxColoreNeroProtezioneIP44 Vantaggi

- **PIR 180º:** alta sensibilità.
- **3 regolazioni:** portata, ritardo, lux.
- **230V, 300W LED:** carico max.
- **5-12 m:** rilevamento regolabile.
- **10 s-7 min:** ritardo.
- **Nero IP44:** int./est. protetto.

Applicazioni consigliate ?**Ingressi e corridoi** — accensione automatica.?**Garage e scale** — sicurezza.?**Facciate e portici** — IP44.?**Risparmio energetico** — illuminazione a rilevamento. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare a parete**
Monta il rilevatore con gli accessori inclusi.3**Collegare**
Collega a 230V e al carico (max 300W LED).4**Regolare**
Imposta sensibilità, ritardo e soglia di luce. Domande frequenti **Qual è la portata?**
Tra 5 e 12 metri, regolabile, su 180º. **Quale carico supporta?**
Fino a 300W LED, a 230V. **Si può regolare il ritardo?**
Sì, da 10 secondi a 7 minuti. ?

PIR 180º
IP44?

230V
300W?

10s-7min
5-12m?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:











