Faretto LED nero binario monofase 40W CCT chip BridgeLUX 38º-60º 4550Lm

Códigos:

Riferimento: PL-FCMN40-CCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Lumen (Lm): 4550
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Nero
IP: IP20
IK: IK05
Angolo luminoso: 38º/60ª
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.90
Dimensioni (mm): Ø80x180x160mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: KGP no flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Proiettore binario monofase nero 40W, CCT, BRIDGELUX Proiettore LED binario monofase nero 40W CCT chip BRIDGELUX 4550 lm ottica intercambiabile

Il con chip offre un selettore (3000K / 4000K / 6000K) e fino a . Ottiche intercambiabili, design moderno, ideale per l'illuminazione professionale di negozi ed esposizioni.

? 40W? CCT? BRIDGELUX? 4550 lm

40W
PotenzaCCT
TemperatureBRIDGELUX
Chip LEDMonofase
Binario

Il **proiettore LED per binario monofase**, di colore nero, è la soluzione ideale per l'illuminazione professionale di negozi, boutique e spazi espositivi. Dotato di un chip **BRIDGELUX** e di un selettore **CCT** (3000K, 4000K, 6000K), eroga fino a **4550 lumen** e permette di adattare l'atmosfera luminosa a ogni esigenza.

Le **ottiche intercambiabili** permettono di regolare il fascio (angolo) secondo la valorizzazione desiderata, dai prodotti alle vetrine. Il design moderno nero si integra in qualsiasi ambiente. Montaggio facile a clic sul binario monofase, per un'illuminazione modulare, precisa ed efficiente.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**
3000K, 4000K o 6000K secondo lo spazio. **? Chip BRIDGELUX**
4550 lm, ottiche intercambiabili. **? Binario monofase**
Montaggio a clic, design nero moderno. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED per binario monofasePotenza40WFlusso luminosoFino a 4550 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KChip LEDBRIDGELUXOtticaIntercambiabileColoreneroUsoNegozi, esposizioni Vantaggi

- **Binario monofase:** nero.
- **Selettore CCT:** 3000/4000/6000K.
- **BRIDGELUX:** fino a 4550 lm.
- **Ottiche intercambiabili:** fascio regolabile.
- **40W:** illuminazione professionale.
- **Montaggio a clic:** modulare.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e boutique** — illuminazione professionale.?**Showroom ed esposizioni** — valorizzazione.?**Gallerie** — CCT a scelta.?**Musei** — ottiche intercambiabili. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione del binario.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Montare il proiettore**
Aggancia il proiettore al binario monofase.4**Orientare e verificare**
Dirigi il fascio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, selettore CCT 3000K, 4000K o 6000K. **Le ottiche sono intercambiabili?**
Sì, per regolare il fascio secondo necessità. **Su quale binario si monta?**
Su un binario monofase. ?

40W
4550 lm?

CCT
BRIDGELUX?

Monofase
Nero?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:








WW NW CW

