

Downlight LED 15W Incasso diametro Regolabile Ø40-170mm 1520Lm

Códigos:

Referencia: DLRBD AJ15



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: SAN'AN
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Dimmerabile: DALI
Dimmerabile: 1/10V
Lumen (Lm): 1520
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK06
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.90
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø175x10mm
Misura di taglio (mm.): Ø40mm ~ Ø170mm
Materiale: Alluminio + vetro
Driver: incluso, non flicker
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K
Sistema di regolazione: Non dimmerabile (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Descripción del producto:

Downlight LED incasso 15W diametro regolabile Ø40-170mm

Downlight LED incasso circolare, con un consumo di 15W e un flusso luminoso di 1520 lumen, con base regolabile che si adatta a diversi diametri di taglio da 40mm a 170mm.

Include un chip LED SANAN SMD2835 ad alte prestazioni ed è realizzato in alluminio e PC opale, senza ombre o zone scure, offrendo un'illuminazione intensa e uniforme su tutta la superficie.

Con uno spessore inferiore a 10mm, praticamente non sporge dal soffitto e grazie ai piedini regolabili non è necessario modificare i tagli nel soffitto precedenti e nasconde qualsiasi irregolarità nei tagli.

Disponibile in 4 versioni:

- Non dimmerabile (on/off)
- Dimmerabile TRIAC
- Dimmerabile 1-10V

- Dimmerabile DALI

Adatto per uso interno, classificazione IP40.

Si adatta ai tagli da Ø70mm fino a Ø170mm.

Dati tecnici del downlight LED incasso circolare 15W diametro regolabile

- Dimensioni esterne: Ø175mm
- Taglio nel soffitto: Ø40 fino a 170mm
- Profondità: 25mm. Sporge di 10mm dal soffitto
- Consumo medio: 15W
- Sostituzione di 150W in apparecchiature luminose convenzionali / 100W in apparecchiature a basso consumo
- Risparmio energetico del 90%
- Connessione del driver: diretta alla rete 230V
- Grado di tenuta del pannello: IP40, adatto per zone umide. Non raccomandato all'aperto.
- Angolo luminoso 120°
- Abbagliamento ridotto
- Resa cromatica CRI>80

Installazione del downlight LED incasso regolabile 15W

L'installazione del **downlight LED incasso** può variare leggermente a seconda del modello specifico che si sta installando, ma in generale, ecco i passaggi generali da seguire:

1. Prima di iniziare, assicurarsi di avere gli strumenti necessari, come un trapano, un cacciavite, una pinza e un cutter.
2. Spegnete l'elettricità nel quadro elettrico per evitare incidenti.
3. Determinare la posizione dei **downlight LED** e segnare il punto in cui verrà effettuato il taglio nel soffitto.
4. Utilizzare un trapano per fare dei fori negli angoli della zona segnata. Quindi, utilizzare il cutter per unire questi fori e creare il foro per il **downlight LED**.
5. Inserire il **downlight LED** nel foro e collegare i cavi di alimentazione ai terminali del downlight. È importante assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e che non ci sia alcuna esposizione dei cavi.
6. Fissare il **downlight LED** sul posto utilizzando i clip o i supporti forniti con il kit di installazione. Assicurarsi che il **downlight LED** sia livellato e saldamente fissato al soffitto.
7. Riaccendere l'elettricità e verificare che il **downlight LED** funzioni correttamente.

È importante seguire le istruzioni specifiche per l'installazione di un **downlight LED incasso**, poiché possono variare a seconda del modello del **downlight LED**. Se non ci si sente a proprio agio nell'effettuare l'installazione da soli, è sempre possibile assumere un elettricista qualificato per fare il lavoro al posto proprio.

Galería de imágenes:

