Sensore crepuscolare da interno IP20

Códigos:

Referencia: 3776



Ficha técnica:

Potenza (W): 2200W/10A
Voltaggio nominale (V): 220-240V
IP: IP20
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø70x60mm
Materiale: Termoplástico ignífugo
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Sensore crepuscolare IP20

Questo sensore crepuscolare per interni consente di accendere/spegnere l'illuminazione a seconda dell'ambiente.

Supporta un carico fino a 10 ampere.

Il suo utilizzo è ideale per segnalazione, illuminazione interna, ecc.

Questo sensore consente l'accensione automatica dell'illuminazione al tramonto e lo spegnimento automatico all'alba. Ciò consente alla tua installazione di sapere se non c'è luce all'interno e quindi essere in grado di automatizzare ulteriormente l'illuminazione della tua installazione.

Funzionamento

Il sensore rileva il momento del tramonto o del crepuscolo (riduzione del livello di luminosità) e fornisce in uscita l'alimentazione (fase 220Vac) per il collegamento delle lampade a LED. In modo identico sunrise interrompe il collegamento in uscita della corrente elettrica con conseguente disconnessione delle lampade a LED.

Vantaggi rispetto ad altri sistemi

È un sistema di regolazione automatica. Se un orologio/timer viene utilizzato semplicemente per accendere e spegnere l'illuminazione notturna esterna, non si adatterà alle variazioni dei livelli di illuminazione causate dalle condizioni meteorologiche locali o alla variazione degli orari del tramonto e dell'alba durante l'anno, così come il cambio dell'ora nel estate e inverno.

Montaggio

Il montaggio è molto semplice: Il neutro (Neutral/N) è comune al sensore e alla lampada/proiettore, con la fase collegata al filo del sensore identificata (Live/L) e l'uscita dove normalmente si collega la lampada. Deve essere posizionato in modo da non ricevere luce direttamente dalla lampada o dal proiettore che lo comanda, in modo che identifichi correttamente il livello di luce naturale.

Galería de imágenes:







