

Neon LED circolare flessibile BLU 230V Ø16mm 220V 9.6W/m - Rotolo 25m

Códigos:

Referencia: NEON76663-BLUE

Ficha técnica:

Potenza (W): 9.6
Vtaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Blu
LED: SMD2835
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP67
Angolo luminoso: 300°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø16x25000mm
Materiale: Silicone
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

NEON Flessibile CIRCOLARE LED 220V Bobina 25m 16mm - 9.6W/m

La bobina LED Neon CIRCOLARE 360° viene fornita in 25 metri, include anche il cavo del raddrizzatore, il perno di connessione e il cappuccio terminale. Colore rosa.

Il Neon LED crea l'effetto perfetto dei tradizionali neon. E' un prodotto appositamente studiato per la segnaletica, essendo versatile si possono creare effetti di insegne luminose, lettere corporee, forme decorative, realizzando ambienti eleganti e sofisticati.

È realizzato in PVC altamente flessibile, che gli conferisce una grande adattabilità a tutte le forme. Il tubo circolare al neon consente una rotazione vicina a 90° e anche una leggera rotazione sull'asse.

La striscia circolare flessibile al neon può essere tagliata ogni metro. Ha un segno nero vicino al punto di taglio. Ogni misuratore ha 120 diodi SMD 2835 ad alta resistenza.

Questo tipo di neon LED circolari flessibili funziona alimentato a 220V-240V tramite cavo con raddrizzatore. Questo

trasforma la corrente alternata che arriva all'impianto in corrente continua adatta al funzionamento della striscia.

È adatto per ambienti esterni e interni in quanto è protetto da schizzi o temperature estreme grazie al suo grado IP67, il prodotto è totalmente impermeabile quindi può essere installato in ambienti esterni.

Applicazioni del Neon LED CIRCOLARE Rosa Flessibile 220V

- etichette
- segni
- Pubblicità
- manifesti
- Arredamento

IMPORTANTE: Per uso esterno, le connessioni devono avere lo stesso grado di protezione, è responsabilità dell'installatore rispettare queste regole per siliconare adeguatamente le zone di connessione, al fine di garantire una corretta tenuta.

Galería de imágenes:



