Tubo LED T8 ECO 18W 120cm 1722Lm Connessione 2 estremità

Códigos:

Riferimento: TLE18W



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Base: G13
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP20
Angolo luminoso: 180
Dimensioni (mm): Ø32x1200mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Tubo T8 alluminio + PC, compatibile ballast ferromagnetico Tubo LED T8 ECO 18W 120 cm 1722 lm connessione 2 estremità

Il (120 cm) in alluminio e policarbonato eroga con un'eccellente dissipazione del calore. Connessione a 2 estremità (fase e neutro opposti) e compatibilità con ballast ferromagnetici.

? 18W? 1722 lm? 120 cm? T8

18W
Potenza1722 lm

Flusso luminoso120 cm
LunghezzaT8
Formato

Il **tubo LED T8 120 cm 18W** è realizzato in alluminio e policarbonato, garantendo durata ed eccellente dissipazione del calore. Offre un flusso luminoso di 1722 lumen, ideale per illuminare efficacemente vari tipi di spazi e sostituire i tubi fluorescenti classici.

È progettato per un'installazione semplice con una **connessione a 2 estremità**, dove la fase è collegata a un'estremità e il neutro all'altra, indipendentemente dal pin. È compatibile con i **ballast ferromagnetici** senza compromettere la durata, facilitando l'integrazione nei sistemi di illuminazione esistenti senza modifiche complesse.

Perché scegliere questo prodotto? **? Alta efficienza**
1722 lumen in alluminio e policarbonato. **? Connessione 2 estremità**
Fase e neutro alle estremità opposte, installazione semplice. **? Compatibile ballast ferromagnetico**
Si integra negli impianti esistenti senza modifiche. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoTubo LED T8Potenza18WLunghezza120 cmFlusso luminoso1722 lmMaterialeAlluminio e policarbonatoConnessioneA 2 estremità (fase e neutro opposti)CompatibilitàBallast ferromagneticiFormatoT8 Vantaggi

- **Alta efficienza:** 1722 lumen a 18W.
- **Connessione 2 estremità:** installazione semplice.
- **Alluminio e PC:** durevole, buona dissipazione.
- **Compatibile ballast ferromagnetico:** senza modifiche.
- **Formato T8:** sostituisce i tubi fluorescenti.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione generale.?**Magazzini e officine** — sostituzione fluorescenti.?**Garage e parcheggi** — illuminazione efficiente.?**Zone industriali** — impianti esistenti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'intervento.2**Rimuovere il tubo fluorescente**
Smonta il vecchio tubo e rimuovi lo starter se necessario.3**Installare il tubo LED**
Inserisci il tubo T8 (fase a un'estremità, neutro all'altra).4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Come si collega?**
A 2 estremità: fase a un'estremità, neutro all'altra. **È compatibile con i ballast?**
Sì, con i ballast ferromagnetici, senza compromettere la durata. **Qual è il flusso luminoso?**
1722 lumen a 18W. ?

18W
1722 lm?

120 cm
T8?

Ballast
Ferromagnetico?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


18W
120CM