Tubo LED T8 ECO 25W 150cm 2390Lm Connessione 2 estremità

Códigos:

Riferimento: TLE25W

Ficha técnica:

Potenza (W): 25
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Angolo luminoso: 180
Dimensioni (mm): Ø32x1500mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Tubo T8 alluminio + PC, compatibile ballast ferromagnetico Tubo LED T8 ECO 25W 150 cm 2390 lm connessione 2 estremità

Il (150 cm) in alluminio e policarbonato eroga con un'eccellente dissipazione del calore. Connessione a 2 estremità (fase e neutro opposti) e compatibilità con ballast ferromagnetici.

? 25W? 2390 lm? 150 cm? T8

25W
Potenza2390 lm

Flusso luminoso150 cm
LunghezzaT8
Formato

Il **tubo LED T8 150 cm 25W** è realizzato in alluminio e policarbonato, garantendo durata ed eccellente dissipazione del calore. Offre un flusso luminoso di 2390 lumen, ideale per illuminare efficacemente vari tipi di spazi e sostituire i tubi fluorescenti classici.

È progettato per un'installazione semplice con una **connessione a 2 estremità**, dove la fase è collegata a un'estremità e il neutro all'altra, indipendentemente dal pin. È compatibile con i **ballast ferromagnetici** senza compromettere la durata, facilitando l'integrazione nei sistemi di illuminazione esistenti senza modifiche complesse.

Perché scegliere questo prodotto? **? Alta efficienza**
2390 lumen in alluminio e policarbonato. **? Connessione 2 estremità**
Fase e neutro alle estremità opposte, installazione semplice. **? Compatibile ballast ferromagnetico**
Si integra negli impianti esistenti senza modifiche. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoTubo LED T8Potenza25WLunghezza150 cmFlusso luminoso2390 lmMaterialeAlluminio e policarbonatoConnessioneA 2 estremità (fase e neutro opposti)CompatibilitàBallast ferromagneticiFormatoT8 Vantaggi

- **Alta efficienza:** 2390 lumen a 25W.
- **Connessione 2 estremità:** installazione semplice.
- **Alluminio e PC:** durevole, buona dissipazione.
- **Compatibile ballast ferromagnetico:** senza modifiche.
- **Formato T8:** sostituisce i tubi fluorescenti.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione generale.?**Magazzini e officine** — sostituzione fluorescenti.?**Garage e parcheggi** — illuminazione efficiente.?**Zone industriali** — impianti esistenti. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'intervento.2**Rimuovere il tubo fluorescente**
Smonta il vecchio tubo e rimuovi lo starter se necessario.3**Installare il tubo LED**
Inserisci il tubo T8 (fase a un'estremità, neutro all'altra).4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Come si collega?**
A 2 estremità: fase a un'estremità, neutro all'altra. **È compatibile con i ballast?**
Sì, con i ballast ferromagnetici, senza compromettere la durata. **Qual è il flusso luminoso?**
2390 lumen a 25W. ?

25W
2390 lm?

150 cm
T8?

Ballast
Ferromagnetico?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


25W
150cm