

Kit Tira LED 12V CCT Seleccionable 3 metros SMD3535

Códigos:

Referencia: LM2401



Ficha técnica:

Potencia (W): 4,8
Voltaje (V): 12V-DC
Color de luz CCT: Graduable 3000K hasta 6000K
Tipo de LED: SMD3535
Regulable / dimable: Control Remoto
Luminosidad (Lm): 1760
CRI: +80
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 120°
Medidas (mm): 10x3000mm
Driver: Incluido
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: F
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT

Descripción del producto:

Kit Tira LED 12V CCT seleccionable 5 metros SMD3535

Tira de LED de 12V, con un consumo de 22W (7,3W por metro), que emite luz en blanco seleccionable CCT. La tira LED está dotada de chip LED SMD3535 de alto brillo y es capaz de reproducir cualquier temperatura de blanco entre 2700K y 6500K.

La tira LED CCT de 12V es regulable en intensidad, y permite crear diferentes efectos dinámicos sobre la iluminación, gracias al mando a distancia suministrado:

- Efecto flash
- Cambio de temperaturas
- Efecto fade con cambio suave entre temperaturas de color

El montaje se realiza fácilmente gracias a la fuente de alimentación para enchufe suministrada, y con el controlador CCT y mando a distancia por infrarrojos, con un alcance de hasta 4 metros, también suministrado.

Al incluir todos los elementos necesarios, el montaje se realiza de forma rápida y sencilla, sin necesidad de adquirir

ningún accesorio adicional.

La tira LED CCT 12V incluye cinta adhesiva 3M por la cara posterior para una fijación permanente. Para una correcta disipación del calor, recomendamos instalar las tiras LED sobre perfiles de aluminio.

La tira LED CCT tiene un ancho de 10mm y permite su corte cada 10cm. La longitud del rollo es de 3 metros (no es posible interconectar varias tiras entre si con una única fuente de alimentación).

Para uso interior, la tira LED CCT 12V de 3 metros tiene una clasificación IP20.

Al trabajar a un bajo voltaje de 12Vdc, es una tira segura, que puede ser accesible y tocarse sin inconvenientes ni riesgos de descarga eléctrica.

Usos y aplicaciones de la tira LED CCT 12V

- Decoración de salas y dormitorios
- Locales comerciales
- Restaurantes y bares
- Hoteles

Galería de imágenes:

