

Plaque downlight LED slim circulaire 8W puce OSRAM 880Lm

Codes produits :

Référence PLR8WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Dimable: No
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Efficacité diode LED (Lm/W): 120
Luminosité (Lm): 880
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø118x10mm
Mesure de coupe (mm): Ø100mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6000K, Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Carte circulaire LED Slim Board 8W - OSRAM CHIP DURIS E 2835

Cette carte LED encastrée à puce OSRAM de 8W de puissance, a un angle d'ouverture de 120° idéal pour éclairer tous les types d'établissements commerciaux, tant dans le domaine privé que professionnel. Il est en aluminium qui contribue à améliorer la durabilité du luminaire.

Sa grande efficacité lumineuse offre un ton de lumière chaleureux et accueillant. Grâce à son design moderne et attrayant, vous aurez différents types de décoration. Haut niveau de rendu des couleurs. IRC de haut NIVEAU.

Tous les downlights LED Slim s'allument instantanément, ce qui vous permet de profiter de leur éclairage dès le premier instant. La conception de ce type de panneau lui permet d'être installé sur des surfaces peu profondes, il dispose également d'onglets de fixation installés sur la carte pour gagner du temps dans son installation.

Commencez à profiter d'un éclairage durable, écologique et de haute qualité. Nous avons 3 types de températures, qui vous fourniront différentes nuances de lumière. Blanc chaud, blanc naturel, blanc froid. Obtenez-les maintenant d'une manière simple, via notre magasin.

Utilisations de la carte led circulaire slim 8W - OSRAM CHIP DURIS E 2835

- Centres de loisirs
- Magasins
- Centres commerciaux
- Hôtels
- Restaurant
- Domicile

Galerie de produits :

