

Kit Striscia LED 12V CCT Selezionabile 5 metri SMD3535

Códigos:

Referencia: LM2403

Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 12V-DC
Temperatura di colore CCT: Graduabile 3000K hasta 6000K
LED: SMD3535
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 2400
CRI: +80
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Dimensioni (mm): 10x5000mm
Driver: Incluso
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT

Descripción del producto:

Kit Striscia LED 12V CCT selezionabile 5 metri SMD3535

Striscia LED 12V, con un consumo di 30W (6W al metro), che emette luce bianca selezionabile CCT. La striscia LED è dotata di un chip LED SMD3535 ad alta luminosità ed è in grado di riprodurre qualsiasi temperatura del bianco compresa tra 2700K e 6500K.

La striscia LED 12V CCT è regolabile in intensità, e permette di creare diversi effetti luminosi dinamici, grazie al telecomando in dotazione:

- Effetto lampo
- Cambiamento di temperature
- Effetto dissolvenza con passaggio graduale tra le temperature del colore

Il montaggio è semplice grazie all'alimentatore plug-in in dotazione, e con il controller CCT e il telecomando a infrarossi, con una portata fino a 4 metri, anch'essi in dotazione.

Includendo tutti gli elementi necessari, il montaggio avviene in modo rapido e semplice, senza la necessità di acquistare

accessori aggiuntivi.

La striscia LED CCT 12V include nastro adesivo 3M sul retro per un fissaggio permanente. Per una corretta dissipazione del calore, si consiglia di installare le strisce LED su profili in alluminio.

La striscia LED CCT è larga 10 mm e può essere tagliata ogni 10 cm. La lunghezza del rotolo è di 5 metri (non è possibile interconnettere più strip tra loro con un unico alimentatore).

Per uso interno, la striscia LED CCT 12V da 5 metri ha un grado di protezione IP20.

Lavorando a bassa tensione di 12Vdc, è una striscia sicura, che può essere accessibile e toccata senza inconvenienti o rischi di scosse elettriche.

Usi e applicazioni della striscia LED CCT 12V

- Decorazione di stanze e camere da letto
- Locali commerciali
- Ristoranti e bar
- Hotel

Galería de imágenes:

