

# Lampadina LED E14 2W per Frigoriferi e Congelatori

### Códigos:

Referencia: LD-E14S2WE0-40



#### Ficha técnica:

Potenza (W): 2

Voltaggio nominale (V): 220-240V Temperatura di colore CCT: 4000K

LED: SMD2835 Base: E14 Lumen (Lm): 180 CRI: +80 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 360° Dimensioni (mm): Ø23x50mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2023: G Vita stimata di diodo: 40.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

### Variantes disponibles:

## Descripción del producto:

Lampadina LED E14 2W - Speciale per Frigoriferi e Congelatori Illuminazione LED Compatta ed Efficiente

La Lampadina LED E14 da 2W è una soluzione di illuminazione compatta, progettata appositamente per l'installazione in frigoriferi e congelatori. Con un flusso luminoso di 180 lumen e una luce neutra di 4000K, questa lampadina fornisce un'illuminazione chiara e uniforme all'interno degli elettrodomestici, garantendo una visibilità ottimale senza abbagliamenti.

#### Specifiche Tecniche

• Potenza: 2W

• Flusso Luminoso: 180 lumen

• Temperatura del Colore: Luce neutra 4000K

• Attacco: E14

Angolo Luminoso: 360°
Materiale: Alluminio e PC

• Tensione: 230V

• Dimensioni: Ø23x50mm



#### Vantaggi del Prodotto

- Speciale per Frigoriferi: Progettata specificamente per ambienti a bassa temperatura, garantendo prestazioni ottimali nei frigoriferi.
- Efficienza Energetica: Consumo di soli 2W, contribuendo al risparmio energetico domestico.
- Luce Uniforme: Angolo luminoso di 360º per una distribuzione omogenea della luce all'interno degli elettrodomestici.
- Compatta e Resistente: Realizzata in alluminio e PC di alta qualità, garantendo durata e robustezza.

#### Applicazioni e Utilizzi

#### La Lampadina LED E14 è ideale per:

- Frigoriferi e Congelatori: Fornisce un'illuminazione chiara e senza abbagliamenti.
- Elettrodomestici: Compatibile con altre applicazioni che richiedono attacco E14.

Nota: Non adatta a forni o ambienti ad alta temperatura.

Contenuto della Confezione

• 1 x Lampadina LED E14 2W

Con questa **lampadina LED**, godrai di un'illuminazione efficiente e duratura nei tuoi elettrodomestici, ottimizzando la visibilità e riducendo il consumo energetico.

## Galería de imágenes:

