Faretto LED 10W binario trifase bianco CRI+93 24º 1000Lm

Códigos:

Riferimento: TRBC10W



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 1000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?93
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 24º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 105x130x35mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Faretto d'accento ad alto CRI, ottica 24º Faretto LED a binario trifase 10W chip Bridgelux CRI > 93 24º 1000 lm - cromo nero

Il con chip COB BridgeLUX eroga con un'ottica concentrata di 24º e un per una resa perfetta dei colori. Alluminio, finitura cromo nero, ideale per progetti decorativi.

? 10W? 1000 lm? CRI > 93? 24º

10W
Potenza1000 lm

Flusso luminoso24º
OtticaCRI > 93
Resa cromatica

Il **faretto LED a binario trifase**, con un consumo di 10W, offre un flusso luminoso di 1000 lumen grazie al chip LED COB BridgeLUX ad alte prestazioni. Realizzato in alluminio con un'ottima finitura cromo nero, è perfetto per installazioni e progetti decorativi, sia domestici sia professionali.

Il chip LED BridgeLUX offre un'**alta resa cromatica (CRI > 93)**, che riproduce perfettamente i colori, essenziale per valorizzare prodotti e spazi. L'**ottica concentrata di 24º** permette di focalizzare il fascio per un'illuminazione d'accento precisa, ideale per evidenziare gli elementi da mettere in risalto.

Perché scegliere questo prodotto? **? CRI > 93, BridgeLUX**
Resa cromatica perfetta, valorizzazione precisa. **? Ottica 24º**
Fascio concentrato per l'accento, 1000 lm. **? Alluminio, finitura cromo nero**
Ideale per progetti decorativi, binario trifase. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto LED a binario trifasePotenza10WFlusso luminoso1000 lmChip LEDCOB BridgeLUXCRI> 93Ottica24º (concentrata)MaterialeAlluminioFinituracromo neroUsoInterno Vantaggi

- **CRI > 93:** resa cromatica perfetta.
- **Ottica 24º:** fascio concentrato.
- **COB BridgeLUX:** 1000 lm a 10W.
- **Finitura cromo nero:** alluminio di qualità.
- **Valorizzazione:** prodotti e spazi.
- **Progetti decorativi:** domestici e professionali.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e vetrine** — valorizzazione dei prodotti.?**Gallerie e musei** — illuminazione delle opere (alto CRI).?**Showroom** — illuminazione d'accento.?**Hotel e ristoranti** — atmosfera curata. Guida all'installazione 1**Installare il binario**
Fissa il binario trifase al soffitto o alla parete.2**Inserire il faretto**
Aggancia il faretto sul binario trifase.3**Posizionare**
Sposta e orienta il faretto lungo il binario.4**Collegare e verificare**
Collega l'alimentazione e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è la resa cromatica?**
CRI > 93, per una riproduzione perfetta dei colori. **Qual è l'ottica?**
24º, un fascio concentrato per l'accento. **Che tipo di binario serve?**
Un binario trifase. ?

10W
1000 lm?

CRI > 93
24º?

Cromo nero
Trifase?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:







bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™







