

Sensor de movimiento superficie slim 360° IP20 blanco

Códigos:

Referencia: CR-CR3M00-00

Ficha técnica:

Potencia (W): 300
Voltaje (V): 220-240V
Ángulo luminoso: 360°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Medidas (mm): Ø115x24mm
Material de construcción: Termoplástico
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Sensor de Movimiento de Superficie Extraplano con Alta Sensibilidad Detección Inteligente para Encendido Automático

El **Sensor de Movimiento de Superficie Extraplano** es una solución ideal para automatizar el encendido de luminarias en interiores, ofreciendo un diseño moderno y compacto que se adapta a cualquier entorno. Equipado con **tecnología de detección por infrarrojos**, este sensor permite controlar de manera eficiente la iluminación de pasillos, escaleras, baños y otros espacios donde se requiera encendido automático.

Funciones y Ajustes Personalizables

El **sensor de movimiento** permite ajustar el **tiempo de encendido** de la luminaria desde un mínimo de **10 segundos** hasta un máximo de **15 minutos**, así como configurar la **sensibilidad de luz** mediante el **sensor crepuscular** integrado. Además, su **ángulo de detección de 360°** y un **rango de alcance de hasta 6 metros** garantizan una cobertura total en la zona deseada.

Características Técnicas del Sensor de Movimiento Extraplano

- **Tipo de Detección:** Infrarrojos (IR)
- **Rango de Detección:** 360°

- **Distancia de Detección:** Hasta 6 metros
- **Temporizador:** Ajustable de 10 segundos a 15 minutos
- **Sensor Crepuscular:** Regulable en luminosidad para el encendido según la luz ambiental
- **Carga Máxima:** 2000W (incandescente) / 300W (LED)
- **Tensión de Entrada y Salida:** 220-240V
- **Material:** Termoplástico resistente al calor
- **Dimensiones:** Ø115x24mm

Ventajas del Sensor de Movimiento de Superficie

- **Activación por Infrarrojos:** Detecta cualquier fuente de calor en movimiento sin emitir radiación.
- **Ajustes Personalizados:** Permite configurar el tiempo de encendido y la sensibilidad de luz, adaptándose a las necesidades de cada espacio.
- **Diseño Compacto:** Extraplano, discreto y fácil de instalar en techos o paredes, sin afectar a la estética del lugar.
- **Instalación Versátil:** Ideal para uso en pasillos, escaleras, baños, probadores y cualquier área donde se requiera un encendido automático de luz.
- **Mayor Ahorro Energético:** Evita el uso innecesario de energía al encenderse solo cuando se detecta movimiento.

Usos y Aplicaciones del Sensor de Movimiento Extraplano

El **Sensor de Movimiento de Superficie Extraplano** es perfecto para la automatización de la iluminación en diversos espacios:

- **Pasillos:** Proporciona una iluminación automática y segura en áreas de tránsito.
- **Escaleras:** Detecta el movimiento para iluminar escaleras interiores y exteriores, evitando accidentes.
- **Baños:** Ideal para automatizar la luz en zonas húmedas sin necesidad de interruptores.
- **Probadores:** Facilita el encendido automático en tiendas y centros comerciales.
- **Salas de almacenamiento:** Ahorra energía al iluminar solo cuando es necesario.

Contenido del Paquete

- 1 x Sensor de Movimiento Extraplano
- Kit de montaje (tornillos y soportes)
- Manual de Instrucciones

Nota: Asegúrese de instalar el sensor en una posición que permita la correcta detección en todo el espacio. Evite colocar el dispositivo cerca de fuentes de calor directas, como radiadores o aire acondicionado, para asegurar un funcionamiento óptimo.

Galería de imágenes:

