

Downlight LED carré gris argent 6W 117x117mm 600Lm IP20

Codes produits :

Référence PL-DCP6W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 600
CRI: +80
Couleur finie: Plata
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Carré
Mesures (mm): 117x117x11mm
Mesure de coupe (mm): 100x100mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: G
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Downlight LED Carré 6W Gris Argenté IP20 Le **Downlight LED slim carré** de 6W est une luminaire ultra-plate qui allie élégance et fonctionnalité. Avec un **flux lumineux de 600 lumens**, il est parfait pour éclairer efficacement les espaces intérieurs. Il est fabriqué en **aluminium laqué gris argenté**, ce qui lui confère une finition moderne et durable.

Le downlight est conçu pour des **trous carrés de 100x100mm** et s'installe facilement grâce aux supports intégrés, qui assurent une fixation solide. Il comprend un **driver externe** pour une connexion directe au réseau électrique. Il est adapté aux plafonds en plaques de plâtre et autres matériaux d'intérieur.

Caractéristiques du Downlight LED Carré 6W Gris Argenté

- **Dimensions extérieures** : 117x117mm
- **Dimensions de découpe** : 100x100mm
- **Profondeur** : 11mm
- **Flux lumineux** : 600 lumens
- **Consommation moyenne** : 6W
- **Équivalence** : Remplace des luminaires conventionnels de 40W ou des luminaires basse consommation de 22W
- **Économie d'énergie** : 90% par rapport aux luminaires traditionnels

- **Réglage de l'intensité** : Non dimmable. Option de driver dimmable disponible sur demande
- **Connexion du driver** : Directement au réseau 230V
- **Indice de protection** : IP20, adapté aux intérieurs. Non recommandé pour l'extérieur
- **Angle lumineux** : 120°
- **Indice de rendu des couleurs (IRC)** : >80

Installation du Downlight LED Encastrable Carré Gris Argenté 6W

L'installation de ce downlight LED encastrable est simple et peut être réalisée en quelques étapes :

1. **Outils nécessaires** : Perceuse, tournevis, pince et cutter.
2. **Coupure de l'électricité** : Coupez l'électricité au tableau des fusibles avant de commencer.
3. **Marquage et découpe** : Marquez l'emplacement sur le plafond et faites les découpes nécessaires en utilisant la perceuse et le cutter.
4. **Connexion électrique** : Connectez les câbles d'alimentation au downlight en vous assurant qu'ils sont bien branchés.
5. **Fixation du downlight** : Insérez le downlight dans l'ouverture et fixez-le avec les clips ou supports fournis.
6. **Vérification** : Rétablissez l'électricité et vérifiez que le downlight fonctionne correctement.

Si vous n'êtes pas à l'aise pour effectuer l'installation vous-même, il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié.

Données Techniques du Downlight LED Encastrable Carré 6W 117x117mm

- **Dimensions extérieures** : 117x117mm
- **Découpe dans le plafond** : 100x100mm
- **Profondeur** : 11mm
- **Consommation moyenne** : 6W
- **Flux lumineux** : 600 lumens
- **Équivalence** : Remplace une lampe conventionnelle de 40W ou une lampe basse consommation de 22W
- **Économie d'énergie** : 90%
- **Réglage de l'intensité** : Non dimmable
- **Connexion du driver** : Directement au réseau 230V
- **Indice de protection** : IP20, adapté aux intérieurs
- **Angle lumineux** : 120°
- **Niveau d'éblouissement** : Faible
- **Indice de rendu des couleurs (IRC)** : >80

Galerie de produits :

