Applique Solaire Murale KITT 6W Noire pour Extérieur avec Capteur de Mouvement PIR

Codes produits :

Référence KITT-N-6W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 800
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK06
Angle d’ouverture: 120º
Mesures (mm): 230x97x43mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: A
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Applique solaire KITT 6W noir, capteur, IP65 Applique murale solaire LED KITT 6W noir 800 lm capteur de mouvement IP65

L' noir offre en 3000K ou 4000K, avec , batterie 11,1 Wh et panneau monocristallin 2,8W. Indice , sans installation électrique, pour l'extérieur.

? Solaire? 800 lm? Capteur? IP65

6W
Puissance800 lm
Flux lumineux3000K/4000K
CCTIP65
Protection

L'**applique murale solaire LED KITT 6W noir** offre un éclairage efficace et écologique de **800 lumens**, disponible en 3000K ou 4000K, avec une puce LED SMD2835. Elle intègre une **batterie de 11,1 Wh** et un **panneau solaire monocristallin de 2,8W**, pour un fonctionnement 100% autonome, sans installation électrique.

Dotée d'un **capteur de mouvement**, elle s'allume automatiquement au passage la nuit et gère intelligemment l'énergie pour une autonomie optimale. Avec un indice de protection **IP65**, elle résiste à la pluie et à la poussière, idéale pour éclairer entrées, façades, jardins, terrasses et chemins, en toute simplicité.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Solaire, panneau 2,8W**

Batterie {batt}, 100% autonome, sans installation. **? Capteur de mouvement**

Allumage automatique au passage, gestion intelligente. **? IP65, 800 lm, 3000K/4000K**
Résistant pluie et poussière, extérieur. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale solaire LED KITTPuissance6WFlux lumineux800 lmTempérature de couleur3000K / 4000KLEDSMD2835Batterie11,1 WhPanneau solaireMonocristallin 2,8WCapteurMouvementCouleurnoirProtectionIP65 Avantages

- **Solaire 2,8W :** batterie 11,1 Wh.
- **Capteur :** allumage au passage.
- **800 lm :** 3000K/4000K.
- **IP65 :** pluie et poussière.
- **100% autonome :** sans installation.
- **Noir :** extérieur.

Applications recommandées ?**Entrées et façades** — éclairage à détection.?**Jardins et terrasses** — 100% solaire.?**Chemins** — sans câblage.?**Zones isolées** — autonomie. Guide d'installation 1**Charger au soleil**
Exposez le panneau solaire à la lumière du jour.2**Fixer au mur**
Montez l'applique KITT sur le mur extérieur.3**Choisir la température**
Sélectionnez 3000K ou 4000K.4**Activer**

Mettez en marche ; allumage au passage la nuit. Questions fréquentes **Faut-il une installation électrique ?**

Non, elle fonctionne à l'énergie solaire. **Comment s'allume-t-elle ?**

Par capteur de mouvement, la nuit. **Quelle température de couleur ?**
3000K ou 4000K, 800 lumens. ?


Solaire
800 lm?


Capteur
IP65?

11,1 Wh
2,8W?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




Modo SENSOR (detección hasta 6m)
Si la batería dispone de >30% de carga:
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos reduce al 5%
Si la batería dispone de <30% de carga:
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos se apagará.
SENSOR mode (detection up to 6m)
If the battery has >30% charge:
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds reduces to 5%
If the battery has <30% charge:
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds it will turn off.
mode CAPTEUR (détection jusqu'à 6m)
Si la batterie dispose de >30% de charge :
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle se réduit à 5%.
Si la batterie dispose de <30% de charge :
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle s'éteindra.
modalità SENSORE (rilevamento fino a 6m)
Se la batteria ha una carica >30%:
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si riduce al 5%.
Se la batteria ha una carica <30%:
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si spegne.
Modo LUZ CONTÍNUA
La luminaria se enciende automáticamente por las noches con un brillo constante del 50%. Después de 5h, o cuando la carga en batería sea > 30%, entrará en modo Ahorro de energía: al detectar movimiento se encenderá al 100%, tras 20 segundos sin actividad, se apagará.
CONTINUOUS LIGHT mode
The luminaire automatically turns on at night with a constant brightness of 50%.
After 5 hours, or when the battery charge is > 30%, it will enter Power Saving Mode:
upon detecting motion, it will turn on at 100%, and after 20 seconds of no activity, it will turn off.
mode ÉCLAIRAGE CONTINUE
La luminaire s'allume automatiquement la nuit avec une luminosité constante de 50%.
Après 5 heures, ou lorsque la charge de la batterie est > 30%, il passera en mode Économie d'énergie :
en détectant un mouvement, il s'allumera à 100%, et après 20 secondes sans activité, il s'éteindra.
modalità LUCE CONTINUA
La lampada si accende automaticamente di notte con una luminosità costante del 50%.
Dopo 5 ore, o quando la carica della batteria è > 30%, entrerà in modalità Risparmio Energetico:
al rilevamento di un movimento, si accenderà al 100% e, dopo 20 secondi di inattività, si spegnerà.

