

Applique Murale Solaire LED KITT 6W blanc

Codes produits :

Référence KITT-B-6W

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 800
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
IP: IP65
IK: IK06
Angle d'ouverture: 120°
Mesures (mm): 230x97x43mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20°C ~ +40°C
Classe Énergétique 2023: A
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Applique Murale Solaire LED KITT blanc Applique murale solaire LED KITT, 6W de puissance, 800 lumens, disponible en 3000K et 4000K, avec puce LED SMD2835, batterie intégrée de 11.1Wh et panneau solaire monocristallin de 2,8W.

L'applique murale solaire LED KITT offre une puissance de 6W et une luminosité de 800 lumens, avec des températures de couleur de 3000K et 4000K. Équipée d'une puce LED SMD2835 et d'une batterie intégrée de 11.1Wh, ainsi que d'un panneau solaire monocristallin de 2,8W. Fabriquée en ABS + PC, cette applique dispose d'une optique lumineuse de 120° et d'une classification IP65, idéale pour une utilisation en extérieur. Dimensions: 230x97x43mm. Inclut un capteur PIR crépusculaire et de mouvement avec trois modes de fonctionnement.

Capteur PIR intégré

Le capteur PIR intégré dans l'applique murale solaire LED KITT détecte les mouvements et offre trois modes de fonctionnement :

Mode 1 : Capteur

Si la batterie dispose de >30% de charge :

La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lorsqu'un mouvement est détecté, et après 20 secondes, elle se réduit à 5%.

Mode 2 : Capteur

Si la batterie dispose de 30% de charge :

La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lorsqu'un mouvement est détecté, et après 20 secondes, elle s'éteindra.

Mode 3 : Lumière Continue

La lampe s'allume automatiquement la nuit avec une luminosité constante de 50%.

Après 5h, ou lorsque la charge de la batterie est 30%, elle passera en mode Économie d'énergie : en détectant un mouvement, elle s'allumera à 100%, et après 20 secondes sans activité, elle s'éteindra.

Spécifications Techniques

- **Puissance:** 6W
- **Luminosité:** 800 lumens
- **Température de Couleur:** 3000K / 4000K
- **Puce LED:** SMD2835
- **Batterie:** Intégrée de 11.1Wh
- **Panneau Solaire:** Monocristallin de 2,8W
- **Matériel:** ABS + PC
- **Optique Lumineuse:** 120°
- **Classement IP:** IP65
- **Dimensions:** 230x97x43mm

Avantages de l'Éclairage Solaire

L'éclairage solaire offre plusieurs avantages, tels que la réduction de la consommation d'énergie électrique et la diminution de l'empreinte carbone. De plus, étant autonome et ne nécessitant pas de connexion au réseau électrique, il facilite l'installation dans des zones éloignées. Avec une charge complète au soleil de 5 à 8 heures, l'applique murale solaire LED KITT permet un éclairage dans l'un des 3 modes de fonctionnement jusqu'à 12 heures, fournissant de la lumière toute la nuit.

Instructions et Recommandations d'Installation

1. **Emplacement:** Installez l'applique dans un endroit où elle reçoit la lumière solaire directe pendant la journée pour optimiser la charge de la batterie.
2. **Montage:** Utilisez les vis et les ancrages fournis pour fixer l'applique au mur. Assurez-vous qu'elle est bien fixée.
3. **Orientation:** Orientez le panneau solaire vers le sud pour maximiser l'exposition au soleil.
4. **Test:** Une fois installé, couvrez le panneau solaire pour simuler la nuit et assurez-vous que le capteur et la lumière fonctionnent correctement.

Utilisations et Applications Recommandées

L'applique murale solaire LED KITT est idéale pour diverses applications en extérieur, telles que :

- **Jardins et Terrasses:** Fournit un éclairage d'ambiance et de sécurité.
- **Entrées et Chemins:** Améliore la visibilité et la sécurité dans les zones d'accès.
- **Garages et Carports:** Offre un éclairage automatique en détectant les mouvements, facilitant l'entrée et la sortie des véhicules.
- **Façades et Murs Extérieurs:** Ajoute une touche décorative tout en fournissant un éclairage fonctionnel.

Galerie de produits :



Modo SENSOR (detección hasta 6m)

Si la batería dispone de >30% de carga:
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos reduce al 5%.

Si la batería dispone de <30% de carga:
La lámpara se enciende automáticamente por las noches al 100% al detectar movimiento, y después de 20 segundos se apaga.

SENSOR mode (detection up to 6m)

If the battery has >30% charge:
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds reduces to 5%.

If the battery has <30% charge:
The lamp automatically turns on at night at 100% upon detecting motion, and after 20 seconds it will turn off.

mode CAPTEUR (détection jusqu'à 6m)

Si la batterie dispose de >30% de charge:
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle se réduit à 5%.

Si la batterie dispose de <30% de charge:
La lampe s'allume automatiquement la nuit à 100% lors de la détection de mouvement, et après 20 secondes, elle s'éteint.

modalità SENSORE (rilevamento fino a 6m)

Se la batteria ha una carica >30%:
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si riduce al 5%.

Se la batteria ha una carica <30%:
La lampada si accende automaticamente di notte al 100% quando rileva un movimento, e dopo 20 secondi si spegne.

Modo LUZ CONTÍNUA

La lámpara se enciende automáticamente por las noches con un brillo constante del 50%. Después de 5h, o cuando la carga en batería sea < 30%, entrará en modo Ahorro de energía al detectar movimiento se enciende al 100%, tras 30 segundos sin actividad se apaga.

CONTINUOUS LIGHT mode

The luminaire automatically turns on at night with a constant brightness of 50%. After 5 hours, or when the battery charge is < 30%, it will enter Power Saving Mode: upon detecting motion, it will turn on at 100%, and after 30 seconds of no activity, it will turn off.

mode ÉCLAIRAGE CONTINUE

La luminaire s'allume automatiquement la nuit avec une luminosité constante de 50%. Après 5 heures, ou lorsque la charge de la batterie est < 30%, il passera en mode Économie d'énergie: en détectant un mouvement, il s'allumera à 100%, et après 30 secondes sans activité, il s'éteindra.

modalità LUCE CONTINUA

La lampada si accende automaticamente di notte con una luminosità costante del 50%. Dopo 5 ore, o quando la carica della batteria è < 30%, entrerà in modalità Risparmio Energetico: al rilevamento di un movimento, si accenderà al 100%, e dopo 30 secondi di inattività, si spegnerà.

