

Lampadina LED GU10 12/24Vdc 6W 120° 600Lm

Códigos:

Referencia: 107979



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 12/24V-DC
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Base: GU10
Lumen (Lm): 600
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Dimensioni (mm): Ø50x57mm
Materiale: PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Lampadina LED Dicroica GU10 12/24Vdc 6W 120° 600Lm Lampadina LED GU10 dicroica da 12/24Vdc con 6W di potenza, ideale per applicazioni che richiedono bassa tensione. Questa lampadina LED offre un angolo di apertura di 120° e fornisce un flusso luminoso di 600 lumen. Realizzata in PC bianco, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità.

È importante notare che questa **lampadina LED dicroica GU10 12/24Vdc** non è adatta per installazioni a 230V. Non include un alimentatore né un trasformatore, quindi è necessario utilizzare un'alimentazione adeguata per il suo funzionamento.

Dati tecnici della lampadina LED dicroica GU10 12/24Vdc 6W

- **Potenza:** 6W
- **Attacco:** GU10
- **Flusso Luminoso:** 600 lumen
- **Angolo di Apertura:** 120°
- **Materiale:** PC bianco
- **Dimensioni:** Ø50x57mm

- **Tensione di funzionamento:** 12/24Vdc
- **Compatibilità:** Non adatta per installazioni a 230V
- **Alimentazione:** Non inclusa
- **Trasformatore:** Non incluso

Vantaggi della Lampadina LED dicroica GU10 12/24Vdc 6W

- **Efficienza energetica:** Con un consumo di 6W, fornisce un flusso luminoso di 600 lumen, ideale per sostituire lampadine alogene a bassa tensione.
- **Alta durabilità:** Realizzata in PC bianco, garantisce una lunga durata e resistenza.
- **Illuminazione di qualità:** Con un angolo di apertura di 120°, offre una luce ampia e uniforme.
- **Sicurezza:** Funziona a 12/24Vdc, ideale per installazioni che richiedono bassa tensione.
- **Compatibilità:** Adatta per applicazioni specifiche che richiedono un'alimentazione a 12/24Vdc.

Utilizzi e Applicazioni Consigliate

- **Illuminazione di caravan e barche:** Perfetta per sistemi di illuminazione che operano a bassa tensione.
- **Progetti di energia solare:** Ideale per installazioni che funzionano con pannelli solari e sistemi a 12/24Vdc.
- **Giardini e esterni:** Adatta per illuminare aree esterne dove viene utilizzata la bassa tensione per motivi di sicurezza.
- **Illuminazione di veicoli:** Applicabile a veicoli ricreativi e altri mezzi di trasporto con sistemi a 12/24Vdc.
- **Installazioni con trasformatore:** Perfetta per sistemi che utilizzano un trasformatore per ridurre la tensione da 230V a 12/24Vdc.

Raccomandazioni di Installazione

- Assicurarsi che l'installazione disponga di un'alimentazione adeguata a 12/24Vdc.
- Non collegare la lampadina direttamente a 230V, poiché non è compatibile e potrebbe danneggiarsi.
- Utilizzare un trasformatore per ridurre la tensione da 230V a 12/24Vdc se necessario.
- Installare la lampadina in un attacco GU10 compatibile con 12/24Vdc.
- Seguire le norme di installazione elettrica vigenti per garantire un'installazione sicura e corretta.

Galería de imágenes:

