Connettore a unione rigida 90º per striscia LED COB 230V 8mm

Códigos:

Riferimento: IL-LM2616

Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 220-240V
Colore: Bianco
IP: IP65
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Giunto rigido 90º per strisce COB 230V 8 mm, senza saldatura Connettore giunto rigido 90º per striscia LED COB 230V 8 mm senza saldatura

Il per striscia LED COB 230V (larghezza 8 mm) permette di realizzare angoli retti . Connessione rapida a clip, ideale per cornici e contorni, grado .

? 90º? COB 230V? Sans soudure? IP65

90º
Angolo COB 230V
Striscia LED 8 mm

Larghezza IP65
Protezione

Il **connettore giunto rigido 90º** per striscia LED COB 230V, larghezza 8 mm, è progettato per un montaggio **senza saldatura**. Il connettore rapido permette di effettuare connessioni alle strisce LED senza saldare, inserendo semplicemente la striscia e premendo i clip del connettore fino allo scatto.

Permette di realizzare **angoli retti (90º)** puliti e continui, ideali per seguire il contorno di soffitti, cornici, vetrine e mobili. Con il grado **IP65**, è adatto a installazioni esposte all'umidità. È l'accessorio ideale per finiture professionali e curate delle linee di luce COB.

Perché scegliere questo prodotto? **? Angolo 90º**

Angoli retti puliti e continui, cornici e contorni. **? Senza saldatura**

Connessione rapida a clip, installazione facile. **? COB 230V, IP65**
Striscia 8 mm, finiture professionali. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Connettore giunto rigido 90º Compatibilità Striscia LED COB 230V (8 mm) Angolo 90º Montaggio Senza saldatura (clip) Protezione IP65 Uso Cornici, contorni, interni Vantaggi

- **Angolo 90º:** angoli retti.
- **Senza saldatura:** clip rapidi.
- **COB 230V, 8 mm:** compatibile.
- **IP65:** umidità.
- **Cornici e contorni:** continui.
- **Finitura pro:** linee COB.

Applicazioni consigliate ? **Cornici e soffitti** — angoli retti. ? **Vetrine e mobili** — contorni continui. ? **Installazioni COB** — senza saldatura. ? **Finiture pro** — IP65. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 230V prima del collegamento. 2 **Inserire le strisce**
Inserisci entrambe le estremità della striscia COB nel giunto. 3 **Agganciare**
Premi i clip fino allo scatto (90º). 4 **Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'angolo. Domande frequenti **Quale angolo permette?**

Un angolo retto di 90º, pulito e continuo. **Serve saldare?**

No, connessione rapida a clip, senza saldatura. **Con quale striscia è compatibile?**
La striscia LED COB 230V larga 8 mm. ?

90º
COB ?

Senza
saldatura ?

IP65
8 mm ?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

