

Controller Dimmer RF 12/24V per striscia LED CCT a colore selezionabile

Códigos:

Referencia: KITRFCCT

Ficha técnica:

Potenza (W): Max. 288W(24Vdc)
Vtaggio nominale (V): 12/24V-DC
Temperatura di colore CCT: Graduabile 3000K hasta 6000K
Colore: Nero
IP: IP20
Dimensioni (mm): 79x83x33mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Controller Dimmer per Striscia LED CCT 12/24Vdc Controller dimmer per striscia LED CCT a colore di luce selezionabile, 12/24Vdc, carico massimo 12A. Include telecomando touch a radiofrequenza per regolare la temperatura di colore e l'intensità della luce senza sfarfallio. Compatibile con tutte le strisce LED CCT di 12/24Vdc.

Il **controller dimmer per striscia LED CCT** è uno strumento essenziale per personalizzare l'illuminazione delle tue strisce LED CCT a colore di luce selezionabile. Con un design sofisticato e funzionale, permette di cambiare la temperatura di colore dal bianco caldo al bianco freddo e regolare l'intensità della luce dal 10% al 100%, in modo fluido e senza sfarfallio. Questo controller funziona a 12/24Vdc e ha una capacità di carico massima di 12A (6A per canale).

Il telecomando touch a radiofrequenza, con una frequenza di 433.92MHz, offre una portata fino a 20 metri, permettendo un utilizzo comodo e senza complicazioni. Funziona con 3 batterie AAA (non incluse) ed è compatibile con tutte le strisce LED CCT a colore di luce selezionabile di 12/24Vdc.

Il controller dispone di 10 livelli di luminosità regolabili, 100 livelli di velocità regolabili e 21 effetti luminosi predefiniti. Inoltre, è possibile effettuare regolazioni manuali dettagliate con il telecomando touch, garantendo che si ottenga esattamente l'illuminazione desiderata.

Specifiche Tecniche

- **Voltaggio:** 12/24Vdc
- **Carico Massimo:** 12A (6A per canale)
- **Telecomando:** Touch a radiofrequenza
- **Portata:** Fino a 20 metri
- **Frequenza RF:** 433.92MHz
- **Livelli di Luminosità:** 10 regolabili
- **Livelli di Velocità:** 100 regolabili
- **Effetti Luminosi:** 21 predefiniti
- **Potenza Massima:** 144W (12Vdc), 288W (24Vdc)
- **Dimensioni del Controller:** 79x83x33mm
- **Dimensioni del Telecomando:** 55x113x22mm

Cos'è un Controller Dimmer per Striscia LED CCT?

Un **controller dimmer per striscia LED CCT** è un dispositivo utilizzato per regolare sia la temperatura di colore che l'intensità della luce delle strisce LED CCT. Questo tipo di controller permette di selezionare tra bianco caldo, neutro e freddo, nonché di regolare la luminosità della striscia LED in modo preciso e senza sfarfallio.

Il controller include un telecomando touch a radiofrequenza che facilita il cambiamento di configurazione da qualsiasi luogo all'interno della sua portata, offrendo comodità e flessibilità nella gestione dell'illuminazione.

Usi e Applicazioni

- Illuminazione interna
- Decorazione di soggiorni
- Illuminazione di cucine
- Illuminazione di uffici
- Illuminazione di camere da letto
- Illuminazione di aree commerciali

Come Collegare il Controller alla Striscia LED?

Per collegare il **controller dimmer alla striscia LED**, alimenta il controller a destra con un alimentatore di 12/24Vdc. A sinistra, collega il cavo rosso a V+, e i cavi giallo e bianco ai terminali corrispondenti del controller, WW e W rispettivamente. Per maggiori dettagli sull'installazione, consulta il manuale di istruzioni nell'area download.

Il controller include la viteria necessaria per un montaggio nascosto e discreto all'interno di scatole di derivazione, controsoffitti incassati o sotto mobili.

Galería de imágenes:

