Alimentatore professionale ECOLED 24V-DC 120W 5A IP20

Códigos:

Riferimento: FAECOLED120W24V



Ficha técnica:

Potenza (W): 120
Voltaggio nominale (V): 24V-DC
IP: IP20
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 300x40x30mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: TÜV
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Alimentatore in alluminio per strisce LED 24V Alimentatore professionale ECOLED 24V-DC 120W 5A IP20

L' converte la corrente alternata di rete in corrente continua 24V, fino a . Cassa in alluminio resistente e leggera, certificato CE e RoHS, protezione IP20 per l'interno.

? 24V DC? 120W? 5A? IP20

24V DC
Uscita120W

Potenza5A
CorrenteIP20
Interno

L'**alimentatore professionale ECOLED 24V-DC** converte la corrente alternata di rete in corrente continua 24V, con una potenza fino a 120W e una corrente di 5A. È il cuore affidabile di ogni installazione di illuminazione LED a bassa tensione.

La **cassa in alluminio** lo rende resistente agli urti pur restando leggero, ideale per un'integrazione discreta. Dispone delle certificazioni **CE e RoHS** che ne garantiscono la qualità. Anche se gli usi sono diversi, il più comune è l'alimentazione di sistemi di illuminazione composti da strisce LED. Adatto all'uso interno, con grado di protezione IP20.

Perché scegliere questo prodotto? **? 24V DC, 120W**

Converte 230V AC in 24V DC stabile, fino a 5A. **? Cassa in alluminio**

Resistente agli urti e leggera per un'integrazione facile. **? CE e RoHS**
Qualità e sicurezza certificate. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAlimentatore per LED (trasformatore 24V)Tensione di uscita24V DCPotenza120WCorrente5ATensione d'ingressoCorrente alternata (rete)CassaAlluminioCertificazioniCE, RoHSProtezioneIP20 (interno)ApplicazioneStrisce e sistemi LED 24V Vantaggi

- **24V DC, 120W:** fino a 5A di uscita stabile.
- **Cassa in alluminio:** resistente e leggera.
- **CE e RoHS:** qualità certificata.
- **Ideale per strisce LED:** l'uso più comune.
- **IP20:** per installazione interna.
- **Conversione affidabile:** 230V AC verso 24V DC.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED 24V** — alimentazione stabile e affidabile.?**Illuminazione decorativa** — profili e mobili.?**Negozi e uffici** — installazioni lineari.?**Progetti residenziali** — illuminazione indiretta. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima del collegamento.2**Collegare l'ingresso 230V**
Collega la rete (L, N, terra) all'ingresso AC.3**Collegare l'uscita 24V**
Collega l'uscita 24V DC alla striscia o sistema LED (rispetta +/-).4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica la tensione di uscita. Domande frequenti **Qual è la tensione di uscita?**

24V DC, per una potenza massima di 120W (5A). **È adatto all'esterno?**

No, il grado IP20 lo destina all'uso interno. **Per quale uso è progettato?**
Principalmente per alimentare strisce e sistemi LED 24V. ?

24V DC
120W / 5A?

Alluminio
IP20?

CE / RoHS
Certificato?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:





ecoled
Professional Power Supplies