

Mini sensore di movimento IR 120° 230V IP65

Códigos:

Referencia: 8061

Ficha técnica:

Potenza (W): Mass. 100W
Voltaggio nominale (V): 85-265V
IP: IP65
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 54x32x22mm
Materiale: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Questo piccolo rilevatore di movimento, di soli 2 centimetri di diametro, è ideale per l'esterno grazie alla sua protezione IP65 (solo il sensore è adatto per l'esterno, la scatola di controllo deve essere protetta). Tra le sue caratteristiche spicca quella che permette di regolare il tempo di accensione, il raggio di rilevamento e la sensibilità alla luce.

A differenza di altri rilevatori, questo ha un campo di rilevamento fino a 8 metri e un angolo di copertura di 120°. D'altra parte, il funzionamento è lo stesso: utilizza l'infrarosso come fonte di attivazione quando entra nel campo di rilevamento grazie al rilevatore crepuscolare che ha incorporato. Il rilevatore è in grado di catturare emissioni infrarosse invisibili da qualsiasi fonte di calore senza emettere radiazioni.

Si attiva quando una fonte di calore viene spostata davanti all'interruttore. Allo stesso modo, si disattiva una volta che il dispositivo smette di catturare il calore. Integra un timer con la possibilità di cambiare da 5 secondi a 7 minuti.

Si distingue per le sue dimensioni ridotte che lo fanno passare completamente inosservato. Inoltre, questa caratteristica gli conferisce una grande versatilità, potendo adattarsi agli spazi più diversi come un vassoio led, un pannello 60x60 o qualsiasi tipo di apparecchio.

Ideale per l'illuminazione automatica di apparecchi di illuminazione in corridoi, scale, bagni, camerini e prodotti di illuminazione a led.

La garanzia del prodotto è di 2 anni.

Galería de imágenes:

